



## PERFORM 3000

PORTABLE POWER

Серия PERFORM

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Эластичные опоры на раме
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене
- Облегченный запуск, благодаря положениям лето/зима

### ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР QUAD CLEAN

Циклонический фильтр Quad Clean предлагает 4 уровня эффективной фильтрации. Гарантируя вход всегда чистого воздуха, он способствует экономии топлива и делает оптимальной мощность двигателя, удлинняя срок его службы.

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия PERFORM

Отличные рабочие характеристики и конкурентоспособность оборудования, адаптированного к частому использованию.



## PERFORM 3000

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PERFORM
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	3
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	4.10
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.30
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	3.20
Уровень звукового давления LwA дБ(A)	96
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	81
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	67

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH270
Расположение клапанов	ОНV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	208
Объём масла, л	0.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	65
Ширина (см)	51
Высота (см)	46
Вес нетто (кг)	45

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	66
Ширина (см)	52.50
Высота (см)	47
Вес (кг)	47
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	12
Высота упакованной палеты (см)	154
Вес упакованной палеты (кг)	580

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.



**АКСЕССУАРЫ. ДОКУМЕНТАЦИЯ.**



Воронка



Эластичные опоры на раме



Руководство по использованию и обслуживанию



Эргономические ручки захвата

**ОПЦИИ**



**R01**

Этот набор включает счётчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**RKB1HD**

Тележечный комплект



**RKS1**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.



**RKD1**

Комплект из 2 съёмных дифференциальных адаптеров для домашних розеток. Схема соединения земли с изолированной нейтралью