



POWERED by
HONDA™



Мощность: 7 кВА

Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	7,0
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
Двигатель	Honda GX390
Сварочный ток, А	~220
Способ запуска двигателя	ручной / эл. стартер
Топливо	бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	6,1
Емкость масляной системы, л	1,1
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3,5
Генератор	синхронный Linz E1W11 220AC
Розетки отбора мощности / количество	16А / 1 шт. 32А / 1 шт.
Масса, кг	91
Габаритные размеры, мм:	840x540x550

СВАРОЧНЫЙ БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB7,0-230- W220AC



ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»
Тел.: +7 (495) 921-22-29
energo@spectech.ru
www.spectech.ru